

受信表示機 ●仕様

	受信表示機 (標準)	特殊受信表示機	表示専用子機	RC特殊受信表示機 (レディーコール)	RC表示専用子機 (レディーコール)	両面受信表示機 (レディーコール)	両面表示専用子機 (レディーコール)	片面10枠受信表示機	片面10枠受信表示機
	BS5R	BS5RS	BS5J	BS5RRS	BS5JR	BS5RM	BS5JRM	BS510R	BS510RM
電 源	AC100V 50/60Hz (20VA)					AC100V 50/60Hz (30VA)		AC100V 50/60Hz (20VA)×2	AC100V 50/60Hz (30VA)×2
送受信周波数	426.1MHz	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz	—	426.1MHz	
送 信 出 力	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)								
バンクコード	16種類	親機と連動	—	16種類	親機と連動	16種類	親機と連動	16種類	
表 示 方 法	5枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可			5枠2桁 着位順表示(赤色LED) 4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示 アルファベット(a~f)表示可			10枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可		
表 示 保 留	5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶			赤5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶 黄2枠全点灯時、内部メモリーに48個記憶			10枠全点灯時、内部メモリーに40個記憶		
表 示 消 去	消機によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)								
明るさ切替	4段階								
チャイム	8種類の音色から任意に指定可能								
音量調節	8段階								
スピーカ出力	約1W								
I/Oコネクタ (親子入出力、 信号出力、 外部スピーカ)	—	○	○	○	○	○	○	○	○
micro SDカード スロット	—	—	—	○	○	○	○	○	○
親子ケーブル	—	—	15m付属	—	15m付属	—	15m付属	—	—
使用温度範囲	0°C~+50°C(但し結露なきこと)								
質 量	約1kg			約1.2kg			約1kg×2	約1.2kg×2	
サイズ(mm) 突起部を除く	幅528×高さ113×奥行き45			幅528×高さ113×奥行き50			幅528×高さ229 ×奥行き45	幅528×高さ229 ×奥行き50	

※付属品:AC電源コード(長さ2m)

送信機/RC送受信機/ナンバー消機 ●仕様

	カード型送信機	卓上送信機	RC送受信機 (レディーコール)	ナンバー消機
	BS4C	BS5B、BS4T、BS5Q	BS512	BS5E、BS510E
電 源 電 圧	DC3V (コイン型リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (単四型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)	DC3V (単三型アルカリ乾電池×2本)
消 費 電 流	送信時25mA以下:待機時0.01mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下	250mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下
送 信 周 波 数	426.1MHz(特定小電力無線局)			
受 信 周 波 数	—	—	426.1MHz	—
バンクコード	16種類(ディップスイッチにて設定可能)			
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)			
送 信 出 力	1mW以下			
操作モニター	ビッ音+LED点灯	ビッ音+LED点灯(BS5B)、他はビッ音	ピボ音	ビッ音
モード切替	スイッチ切替で1枠消機に切替可		簡易12枠受信機に切替可	—
送 信 番 号	0~99	0~FF	1~12	—
質 量	約36g(電池含む)	約110g(電池含む)	約290g(ACアダプタを除く)	約320g(電池含む)
外 形 寸 法 (mm)	縦85×横64×高さ12	直径81×高さ75 (BS5Q) 直径81×高さ53 (BS5T) 縦80×横80×高さ30 (BS5B)	幅220×高さ100×奥行き30	
使用周囲温度	0°C~+50°C(結露なきこと)			
そ の 他	30秒タイマーモードに切り替え可能 (いたずら防止)		付属ACアダプタコード 長さ1.8m	—
	盗難防止機能(オプション) チャイム指定機能あり			

■お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

総発売元 **東洋ハアーモニー商事株式会社**

製造元  **株式会社 ハアーモニー**

- このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は販売店にご相談ください。

指先一つで、ナンバーコミュニケーション。

「ピンポーン」とお客様から
ベルスターでオーダーコール。
スムーズでスピーディーな接客サービスで
お客様はいつもニコニコ笑顔。
お客様とお店を笑顔で繋ぐコミュニケーションツール、
ベルスターは全国のレストランなどで活躍中です。

BELSTAR
ONE TOUCH COMMUNICATION

両面表示

デカ表示

オリジナル音入力

シンプルデザイン

各種受信表示機



BS5R:受信表示機
BS5RS:特殊受信表示機(親機)
BS5J:表示専用子機(子機)



BS510R:片面10枠受信表示機
※両面もあり



BS512:RC送受信機
★軽量・小型
★簡易12枠受信機に切替可
(送信機12台まで対応)



BS5RRS:RC特殊受信表示機(標準兼親機)
※両面BS5RMもあります
BS5JR:RC表示専用子機(子機)
※両面BS5JRMもあります

※RC番号がない時、4枠目5枠目も卓上番号(赤)表示になります

各種ナンバー消機



BS5E
★5枠用
★一括消去機能



BS510E
★10枠用
★一括消去機能



BS4C
★1枠目専用の消機
★カード型で携帯できます

レディーコール送受信機

厨房とホールの意思疎通に



各種送信機

新機能追加でさらに便利になりました!
★消去機能 ★盗難防止機能 ★個別チャイム音設定

置き場所を選ばない豊富なバリエーション。

ベルスターの送信機はバリエーションが豊富。メニューボード、ナプキンスタンドとの組み合わせでさらに広がるデザインバリエーション。お店にピッタリのデザインをお選び下さい。

【LED内蔵ラインナップ】

- 音と光でお知らせ
- 壁付け可
- 簡単お手入れ

押すとボタンが「ピカッ」と点灯します



卓上でも、壁掛にも使える送信機。
店内の壁に取り付けたり、テーブル据え置きのどちらでも設置できます。



その他、機能が多くあります。
是非お問い合わせ下さい。